

Numer obwodu	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18	2.19	2.20	2.21	2.22	2.23	2.24
Nazwa obwodu	gn. 1-faz korytarz	gn. 1-faz sala lekcyjna pom. nr 0.15	gn. 1-faz sala lekcyjna pom. nr 0.15	gn. 1-faz pokój nauczycielski pom. nr 0.16	gn. 1-faz pokój nauczycielski pom. nr 0.16	gn. 1-faz biblioteka	gn. 1-faz czytelnia	gn. 1-faz czytelnia (komputery)	gn. 1-faz czytelnia (komputery)	gn. 1-faz czytelnia (komputery)	gn. 1-faz pok. socjalny	gn. 1-faz toaleta	gn. 1-faz toaleta	gn. 1-faz gabinet (pom. nr 0.31)	gn. 1-faz gabinet (pom. nr 0.32)	gn. 1-faz gabinet (pom. nr 0.32)	gn. 1-faz gabinet (pom. nr 0.33)	zasilanie teletech. szafa rack 3	oświetlenie podst. pom. nr 0.15	oświetlenie podst. pom. nr 0.16	oświetlenie podst. biblioteka, czytelnia	oświetlenie podst. pom. nr 0.28, 0.29, 0.30	oświetlenie podst. gabinety – pom. nr 0.31, 0.32, 0.33	oświetlenie awaryjne
Przewód/kabel	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5
Moc [kW]	1,0	0,6	0,6	1,0	1,0	1,0	0,6	1,2	1,2	1,2	2,0	1,4	1,4	0,6	0,6	0,6	1,0	0,3	0,6	0,3	0,5	0,3	0,5	0,1

Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania przez wkładki bezpiecznikowe, wyłączniki różnicowoprądowe i nadmiarowoprądowe w układzie sieci TN-C-S.  
Odbiory końcowe: TN-S

Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

Legenda:  
N2XH-J 5x25 do R6  
N2XH-J 5x25 z RG  
H07Z 16mm<sup>2</sup>  
Ru<10 Om

Objekt	ZS IM. WINCENTEGO WITOSA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ BUDYNEK SZKOŁY	
Lokalizacja	34–200 Sucha Beskidzka, ul. Spółdzielców 1	
Faza	Projekt wykonawczy	
Tytuł rysunku	Schemat ideowy – rozdzielnica R2	
Projektował	mgr inż. Michał Żuk	Nr ewid. MAP/0069/PWBE/17
Specjalność	ELEKTRYCZNA	
Skala	–	
Data	Listopad 2021	
Numer rysunku	E–8	